



## 製品外観

- (A) 電源／撮影スイッチ
- (B) リセットボタン
- (C) モードスイッチ
- (D) カバー
- (E) USB コネクタ
- (F) microSDカードスロット
- (G) 赤外線 LED ライト
- (H) カメラレンズ
- (I) 動作ランプ

## ⚠ 注意

- \* microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- \* 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- \* パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源をONにすることで認識することがあります。
- \* 本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをカードリーダーを使用、またはPCに直接接続してご確認ください。
- \* 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

## ■ 充電方法

1. 本体がOFFの状態、USBコネクタ(E)をパソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。

## 2. ACアダプターの場合:

(I) が赤1回点滅⇒青点灯⇒赤点滅。(充電中)

(I) が赤点灯。(充電完了)

## パソコンの場合:

(I) が青点灯⇒赤点滅⇒消灯。(充電中/充電完了)

※ 充電はmicroSDカードを抜いた状態で行ってください。

※ 充電ランプに関わらず、2-3時間を目安に充電を行ってください。充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。

## ■ 電源を入れる前に

十分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を(F)に挿入。

※ 事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。

※ 破損を防ぐため、microSDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。

※ 本体電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

## ■ 充電しながらの録画

それぞれのモード撮影中/録音中に、本体をパソコンまたはACアダプター(DC-5V 1A/2A)等の外部電源に繋ぐことで充電中の操作が可能になります。

## ■ リセット

爪楊枝のような先の細いもので(B)を押す。(リセット完了)

※ 正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

## ■ 電源ON/OFF &amp; 動画撮影

1. 電源OFFの状態、モードスイッチ(C)を「A」へ、電源スイッチ(A)を「ON」へスライド。

2. 動作ランプ(I)が青点灯⇒青3回点滅⇒消灯。

(電源ON & 動画撮影開始)

3. 撮影中に電源スイッチ(A)を「OFF」へスライド。

4. 動作ランプ(I)が青1回点滅⇒消灯。

(動画撮影終了 & 電源OFF)

※ 5分毎のファイルが作成されます。

## ■ 電源ON/OFF &amp; 動体検知撮影

1. 電源OFFの状態、モードスイッチ(C)を「B」へ、電源スイッチ(A)を「ON」へスライド。

2. 動作ランプ(I)が青点灯⇒青5回点滅⇒消灯。

(動体検知撮影開始)

3. 約1分間動きを検知しないと、動作ランプが青点灯。

(動体検知撮影停止 & 待機状態)

4. 再度動きを検知すると、動作ランプが消灯。

(動体検知撮影再開)

5. 撮影中に電源スイッチ(A)を「OFF」へスライド。

6. 動作ランプ(I)が青1回点滅⇒消灯。

(動画撮影停止 & 待機状態)

※ 5分毎のファイルが作成されます。

### ■電源ON/OFF & 音声録音(本体操作)

- 1.電源OFFの状態、モードスイッチ(C)を「C」へ、電源スイッチ(A)を「ON」へスライド。
  - 2.動作ランプ(L)が青点灯⇒赤3回点滅⇒消灯。  
(電源ON & 音声録音開始)
  - 3.録音中に電源スイッチ(A)を「OFF」へスライド。
  - 4.動作ランプ(L)が赤1回点滅⇒消灯。  
(音声録音終了 & 電源OFF)
- ※5分毎のファイルが作成されます。

### ■タイムスタンプ

- 1.micro SDカード挿入後、本体とパソコンを接続。  
リムーバブルディスク内に「time」が自動生成されているのを確認。
- ※自動生成されていない際は「time」テキストファイルを作成してください。



- 2.ファイル内に  
2019/01/01 00:00:00 Y または、  
2019/01/01 00:00:00 N の書式で記述されている  
ため、希望の日時に書き換えて上書き。  
※「Y→タイムスタンプ表示」  
「N→タイムスタンプ非表示」をそれぞれ意味します。  
※上記と同じ形式で手入力しても反映されます。
- 3.上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。  
※設定変更前の撮影済みデータは変更されません。

### ■赤外線LEDライト

- 暗くなったら自動で赤外線がONになります。  
※照射距離は約1mです。

### ■撮影ファイルの確認方法

- 1.撮影ファイルが保存されたmicro SDカードをカードリーダーを使用、または直接パソコンに接続。  
※直接パソコンに接続する場合は、電源はOFFの状態に接続してください。
- 2.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
- 3.リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
- 4.パソコンに保存したファイルを確認。  
※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

# MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....