

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

- (A) カメラレンズ
- (B) 本体電源スイッチ
- (C) 動作ランプ
※Wi-Fi ランプ兼
- (D) マイク
- (E) microSD カード
スロット
- (F) USB ポート



製品外観

本製品固有の注意事項

- * microSD カードスロットは部位のレイアウト上、SD カードを無理に押しこんだりすると本体の故障やMicroSD カードの破損をまねく場合がありますので、細心の注意を払われたうえで作業を行ってください。また、逆にMicroSD カードを本体から抜き取る際は、ピンセットをお使い頂くこと取り外しやすく便利です。(ごちらも誤ってピンセットでカードを傷つけないようご注意ください。)
- * メガネのヒンジ部分を無理に広げないでください。本体の破損や故障に繋がる恐れがあります。
- * 顔にかけて使うという製品の仕様上、撮影は被写体から50cm離れた位置で行われてください。
- * 商品によっては電源投入後、放置することで待機状態がある程度続くことと電源が自動的にOFF なる場合があります。その際は本書の手順に従い、再度電源を入れてご使用ください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

microSD カード (別売) のセット

1. ヒンジ部分の microSD カードスロット (E) にカードを差し込む。
- ※電源を入れる前にカードをセットします。
- ※カードの向きは製品外観の写真を参照。
2. カチッと手応えがあれば差し込み完了。

本体電源 ON / OFF

1. 本体電源スイッチ (B) を 1 回押し→動作ランプ (C) が点灯 (電源 ON)。
 2. 本体電源スイッチ (B) を長押し→動作ランプ (C) が消灯 (電源 OFF)。
- ※本製品はすべての撮影操作をスマートフォン側で行います。

本体のリセット

本体の電源が入った状態で、USB ポート (F) の横にあるリセットボタンを先の細いもので押す。
※不具合を解消したり、設定したパスワードを忘れてしまった際に初期化したりできます。

アプリのダウンロード方法

本製品を使用するためには、あらかじめスマートフォンまたはタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。(スマートフォンが動画や静止画の撮影操作のリモコンになります。)

- ・iOS の場合
App Store で「p2plivecam」と検索
- ・Android の場合
Google Play で「p2plivecam」と検索



※弊社は p2plivecam をはじめ、本マニュアルに記載しているその他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

以降はiPhoneを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。


接続方法：本体接続 (直接接続)

1. 本体電源を入れる (左記参照)
 2. 動作ランプ (C) が青色に点灯。
 3. スマートフォンの Wi-Fi 接続設定で「CM 〇〇〇-」からはじまるネットワークに接続。
- ※「CM〇〇〇-」の接続先が表示されるまで約4~5分程かかります。
※「CM〇〇〇-」が接続済み表示になれば完了です。



アプリにカメラを登録する

1. 「p2plivecam」を起動。
2. 画面右上の「+」アイコンをタップ。




4. 画面右上の赤枠部分をタップ。




※表示されない場合は、画面右上の「リロードアイコン」をタップして待つか前の画面に戻ってから再度お試しください。

6. 「OK」をタップ。




7. 「Logging in」の表示が「Online」と表示されれば登録完了。




※接続がうまく行かない時は、USB ポート (F) 横にあるリセットボタンを押してから、再度お試しくださいと改善される場合があります。

プレビュー画面 (撮影操作画面) を開く

1. 前項目の「■アプリにカメラを登録する」が済んだ状態で、「p2plivecam」を起動。
2. 「online」と表示されていることを確認して赤枠部分をタップ。



※タップ後、下図のようにパスワード変更を勧める表示が出た場合は、「Skip」をタップします。パスワードを変更したい場合は「Change」をタップしてください。
※パスワードの変更方法は後述の「■設定画面の説明」を参照



プレビュー画面の詳細

※画面をタップすることで各操作のボタンアイコンが表示されます。



- ① 明るさの設定
- ② コントラスト
- ③ 解像度の設定
- ④ 日付時刻表示
- ⑤ 音声設定 ※タップで音あり/なし切替
- ⑦ 写真撮影
- ⑧ 動画撮影
- ⑪ 左右反転
- ⑫ 上下反転
- ⑥⑨⑩ 本製品では不使用